
SL800H


S700H


R700H

Kurzanleitung - Gigaset PRO DECT-Mobilteile

Diese Anleitung gilt für **Gigaset PRO**-Mobilteile (SL800H, S700H, R700H, SL750H, R650H, S650H), die an einer bereits installierten und provisionierten **N870IP / N670IP**-Basisstation angemeldet werden.

1. Voraussetzungen (durch einen Administrator)

Im **Kiosk** (*Meine Dienste > Telefonie > Meine IP-Telefonie verwalten*):

1.1. **Das Mobilteil muss zur Telefonliste hinzugefügt werden**, mit seiner **IPUI** (eindeutige Mobilteil-Kennung: am Mobilteil das Menü öffnen und *#06# eingeben — während der Eingabe wird nichts angezeigt, die IPUI erscheint erst nach vollständiger Eingabe des Codes, sie steht in der 1. Zeile).

1.2. **Das Mobilteil muss einer Basisstation mit einer Nummer hinzugefügt werden** (SIP-Konto).

1.3. **Die DECT-Anmeldung muss für 10 Minuten geöffnet sein** (*Multi-Konto-Geräte*, Taste „DECT“).

Ohne diese drei Schritte kann sich das Mobilteil nicht anmelden.

2. Mobilteil anmelden

2.1. Legen Sie die Batterien ein (oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale) und schalten Sie es ein.

2.2. Am Mobilteil beim Start die Sprache wählen, dann je nach Fall (System-PIN: **0000**):

2.2a Mobilteil noch nie angemeldet: Displaytaste **Anmelden** → *eine anmeldebereite Basis wird gesucht* → System-PIN eingeben.

2.2b Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet (oder Anzeige "No Base"): **Menu** → **Einstellungen** (Zahnrad-Symbol, unten rechts) → **Anmeldung** → **Mobilteil anmelden** → System-PIN eingeben.

2.3. Ihre Nummer oder Ihr Name wird angezeigt: Sie können telefonieren.

3. LDAP-Verzeichnis

3.1. Das LDAP-Verzeichnis ist auf den Mobilteilen für **Centrex**-Kunden verfügbar.

4. Weitere Informationen

Für alle weiteren Funktionen (Tasten, Einstellungen, Mailbox, Bluetooth usw.) siehe die offizielle Gigaset-Bedienungsanleitung Ihres Mobilteils (PDF, Deutsch, mit der Basis N870IP PRO):

4.1. **SL800H PRO**: https://pro-wiki.gigaset.com/bin/download/GPPPO/Documentation/Manuals/Manuals%20-%20SL800H%20PRO/WebHome/Gigaset%20SL800H%20PRO_N870IP%20PRO_de_AT-DE-BE-CH-LU_SW11.pdf

4.2. **S700H PRO**: https://pro-wiki.gigaset.com/bin/download/GPPPO/Documentation/Manuals/Manuals%20-%20S700H%20PRO/WebHome/Gigaset%20S700H%20PRO_N870IP%20PRO_de_AT-DE-LU-BE-CH_SW11.pdf

4.3. **R700H PRO**: https://pro-wiki.gigaset.com/bin/download/GPPPO/Documentation/Manuals/Manuals%20-%20R700H%20PRO/WebHome/Gigaset%20R700H%20PRO_N870IP%20PRO_de_AT-DE-LU-BE-CH_SW11.pdf

4.4. Weitere Modelle und Sprachen: https://pro-wiki.gigaset.com/bin/view/GPPPO/Documentation/Manuals/